



LAR190 Línea rural 34,5 kV circuitos principal y suplencia con derivación subterránea a subestación


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 190	27 Abril 2005



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>







LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₇	36	300011	GSCC010	Aislador de suspensión ANSI 52-4 ⁽¹⁾
c ₄	12	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
d ₁	24	6769252	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g ₁	12	6762180	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 266,8 kcmil
j' ₃	2	6764362	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	2	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8" x 0,03"
j ₈	1			Templete
m ₇	2	6762209	ET-454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n ₅	10	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
n ₁	2	6762242	ET-461	Perno de ojo tipo 1 (5/8" x 203 mm)
P ₂	6	6781249	ET-500	Descargador de sobretensiones de óxido metálico 30 kV , 10 kA
p ₉	2	230965	GSS002	Poste de concreto 14 m , 1350 kg ⁽²⁾
S ₁	6	6762278	ET-301	Corta circuito de cañuela 100 A , 38 kV
s ₂₆	3		ET-304	Conector tipo tornillo para puesta a tierra
s ₇₅	9		ET-356	Conector tipo cuña 4/0 - 2/0 AWG ⁽³⁾
t ₁₀	24	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₂	8	6762255	ET-455	Espárrago de 1 6x 508 mm (5/8" x 20")
t ₅	12	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
u	2			Accesorios para puesta a tierra
x ₁₈	2			Boquilla galvanizada 6"
x ₃₈	1		ET-604	Codo galvanizado 6" x 90
x ₄₈	1		ET-602	Uniones galvanizadas de 6"
x ₈	6		ET-601	Metros de tubo galvanizado 6"
y ₂	3		ET-701	Terminal preformado uso interior 35 kV para cable 2/0 AWG
z ₀	1		ET-431	Abrazadera de una salida para sujeción de cables al poste
z ₁₄	6	6762313	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 4

ALTERNATIVAS:



- (1) Aislador de suspensión ANSI 52-3
- (2) Poste de concreto de 14 m (pesado)
- (3) El conector es una referencia consultar la [ET-356](#) para su selección.